BUZ 77 B	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 77A: 2,9/11,5A, on<3,5Ω(1,7A)	17p	TO-220			›BUZ 77A
BUZ 78	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 800/20V, 1,5/6A, 40W, on<8Ω(1A), <65/150ns	17p	TO-220			BUZ 50, BUZ 80, 2SK602, 2SK1199, 2SK1324
BUZ 80	Phi,Sie++	MOS-N-FET-e	VFET, 800/20V, 2,6/10A, 75W, <4Ω(1,5A), <105/220ns	17p	TO-220			BUZ 81, 2SK513, 2SK792, 2SK1793
BUZ 80 A		MOS-N-FET-e	=BUZ 80: 3/12A, on<3Ω(1,5A)	17p	TO-220			›BUZ 80
BUZ 80 FI,AFI		MOS-N-FET-e	=BUZ 80: Iso, 35W	17c	TO-220Iso			2SK1356, 2SK1460
BUZ 81	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 800/20V, 4/16A, 125W, <2,5Ω(2,8A), 80/265ns	17p	TO-220			2SK1501, 2SK1639, 2SK1643, 2SK1807
BUZ 83(A)		MOS-N-FET-e	=BUZ 80(A): 2,9A(A: 3,4A), 78W	23a	TO-3			BUZ 54(A), BUZ 84(A), BUZ 307, 2SK415,++
BUZ 84	Phi,Sie,++	MOS-N-FET-e	VFET,800V, 5,3/21A, 125W, <2Ω(3A), <155/720ns	23a	TO-3	2SK727	18p	BUZ 355…356, 2SK727, 2SK793, 2SK1760,++
BUZ 84 A		MOS-N-FET-e	=BUZ 84: 6/24A, on<1,5Ω(3A)	23a	TO-3			2SK684, 2SK1032, 2SK1614, 2SK1968,++
BUZ 88(A)	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 84(A): 4,3A(A: 5A), 83,3W	66b	TO-238			-
BUZ 90	Phi,Sie++	MOS-N-FET-e	VFET,600/20V, 4,5/18A, 70W, <1,6Ω(2,8A),<105/240ns	17p	TO-220	BUK 455/600A,B	17p	BUK 455/600, 2SK1117, 2SK1402, 2SK1809++
BUZ 90 A		MOS-N-FET-e	=BUZ 90: 4/16A, on<2Ω(2,8A)	17p	TO-220	BUK 455/600A,B	17p	›BUZ 90
BUZ 91	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 600/20V, 8,5/34A, 150W, <0,8Ω(5A), 90/330ns	17p	TO-220			BUK 657-600
BUZ 91 A		MOS-N-FET-e	=BUZ 91: 8/32A	17p	TO-220			›BUZ 91
BUZ 92	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 600/20V, 3,3A, 80W, <3Ω(2A), 60/110ns	17p	TO-220			BUK 456-800, 2SK791…792, 2SK1600…01,++
BUZ 93	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 92: 3,6/14,5A, on<2,5Ω(2A)	17p	TO-220			BUK 456-800, 2SK791…792, 2SK1600…01,++
BUZ 94	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 600/20V, 7,8/31A, 125W, <0,9Ω(5A), 130/440ns	23a	TO-3			2SK684, 2SK1032
BUZ 100	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 50/20V, 60/240A, 250W, <18mΩ(60A), 140/390ns	17p	TO-220			-
BUZ 171	Sie	MOS-P-FET-e	VFET, 50/20V, 8/32A, 40W, on<0,3Ω(5A), <125/165ns	17p	TO-220			2SJ122…123, 2SJ171
BUZ 172	Sie	MOS-P-FET-e	VFET,100/20V, 5,5/22A, 40W, <0,6Ω(3,7A),<125/165ns	17p	TO-220			IRF 9643, 2SJ247
BUZ 173	Sie	MOS-P-FET-e	VFET,200/20V, 3,6/14A, 40W, <1,5Ω(2,3A),125/165ns	17p	TO-220			IRF 9620, IRF 9630
BUZ 201	Sie	MOS-N-FET-e	FREDFET, 400/20V, 12,5A, 125W, <0,4Ω(8A),130/440ns	23a	TO-3			BUK 637-400
BUZ 202	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 201: 11,5A, <0,5Ω(8A)	23a	TO-3			-
BUZ 205	Sie	MOS-N-FET-e	FREDFET, 400/20V, 6/24A, 75W, on<1Ω(4A), 70/160ns	17p	TO-220			BUK 655-500, BUZ 215
BUZ 206	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 205: 5A, on<1,5Ω(4A)	17p	TO-220			BU 655-500, BUZ 215…216
BUZ 210	Sie	MOS-N-FET-e	FREDFET, 500/20V, 10,5/42A, 125W, on<0,6Ω(6,5A)	23a	TO-3			BUK 737-500, BUZ 384, 2SK1516
BUZ 211	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 210: 9/36A, on<0,8Ω(6,5A)	23a	TO-3			BUZ 384…385, BUK 637-500, 2SK1516
BUZ 213	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 210: 8,5A, 83,3W	66b	TO-238			BUZ 384
BUZ 214	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 210: 7A, 83,3W	66b	TO-238			BUZ 385
BUZ 215	Sie	MOS-N-FET-e	FREDFET, 500/20V, 5/20A, 75W,<1,5Ω(3,2A), 70/160ns	17p	TO-220			BUK 655-500
BUZ 216	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 215: 4,4A, on<2Ω(3,2A)	17p	TO-220			-
BUZ 220	Sie	MOS-N-FET-e	FREDFET,800/20V, 6,5A, 125W, <1,5Ω(4,2A),150/440ns	23a	TO-3			BUK 638-800, BUZ 380
BUZ 221	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 220: 5,5A, <2Ω(4,2A)	23a	TO-3			BUK 638-800, BUZ 381
BUZ 230	Sie	MOS-N-FET-e	FREDFET,1000/20V, 5,5A, 125W, <2Ω(3,5A),<230/560ns	23a	TO-3			BUK 638-1000, BUZ 380
BUZ 231	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 230: 4,9A, <2,6Ω(3,5A)	23a	TO-3			BUK 638-1000, BUZ 381
BUZ 255	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 250/20V, 13/52A, 95W, <0,24Ω(8,5A), 75/220ns	17p	TO-220			2SK2133, 2SK2256
BUZ 271	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 50/20V, 22/88A, 125W, <0,15Ω(14A), 150/270ns	17p	TO-220			2SJ174, 2SJ291
BUZ 272	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 100/20V, 15/60A, 125W,<0,3Ω(9,5A), 150/245ns	17p	TO-220			IRF 9540, IRF 9542
BUZ 305	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 800/20V, 7,5/30A, 150W, on<1Ω(5A), 130/530ns	18p	TO-3P			BUK 638-800, 2SK1032, 2SK1358, 2SK1502++
BUZ 307	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 800/20V, 3/10A, 75W, on<3Ω(2A), 70/170ns	18p	TO-3P			2SK726, 2SK792, 2SK954, 2SK1339
BUZ 308	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 307: 2,6/10A, on<4Ω(2A)	18p	TO-3P			2SK726, 2SK792, 2SK954, 2SK1339
BUZ 309	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 1000V, 2,8A, 125W, <2Ω	18p	TO-3P			2SK696
BUZ 310	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 1000/20V, 2,5/10A, 75W, <5Ω(1,5A), 70/170ns	18p	TO-3P			2SK696
BUZ 311	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 310: 2,3A, on<6Ω(1,6A)	18p	TO-3P			2SK696
BUZ 312	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 1000/20V, 6/24A, 150W, <1,5Ω(4A), 150/635ns	18p	TO-3P			2SK1120, 2SK1934
BUZ 323	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 400/20V, 15/60A, 170W,<0,3Ω(9,5A),<180/520ns	18p	TO-3P			BUZ 338, 2SK899, 2SK1610, 2SK1745,++
BUZ 325	Sie	MOS-N-FET-e	VFET,400/20V, 12,5/50A, 125W,<0,35Ω(8A), 120/450ns	18p	TO-3P			BUZ 338, 2SK899, 2SK1610, 2SK1745,++
BUZ 326	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 325: 10,5/42A, on<0,5Ω(6,5A), 85/335ns	18p	TO-3P			BUZ 338…39, 2SK899, 2SK1610, 2SK1745,++
BUZ 330	Phi,Sie,Mot	MOS-N-FET-e	VFET, 500/20V, 9,5/38A, 125W, <0,6Ω(6A), 118/450ns	18p	TO-3P			BUZ 338…339, 2SK724, 2SK1488, 2SK1753++
BUZ 331	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 330: 8/32A, on<0,8Ω(5,5A), 90/340ns	18p	TO-3P			BUZ 338…339, 2SK724, 2SK1488, 2SK1753++
BUZ 332	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 600/20V, 8,5/34A, 150W, <0,8Ω(5A),90/330ns	18p	TO-3P	IRFPC 50	16p	2SK1032, 2SK1358, 2SK1614, 2SK1968,++
BUZ 332 A		MOS-N-FET-e	=BUZ 332: 8/32A, on<0,9Ω(5A)	18p	TO-3P	IRFPC 50	16p	2SK1032, 2SK1358, 2SK1614, 2SK1968,++
BUZ 334	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 600/20V, 12/48A, 180W,<0,5Ω(7,5A), 140/570ns	18p	TO-3P			2SK1573, 2SK1723
BUZ 338	Sie	MOS-N-FET-e	VFET,500/20V, 13,5/54A, 180W,<0,4Ω(8,5A),140/570ns	18p	TO-3P			BUK 638-500, 2SK1678
BUZ 339	Sie	MOS-N-FET-e	VFET,500/20V, 11,5/46A, 170W,<0,5Ω(7,5A),105/560ns	18p	TO-3P			BUK 638-500, 2SK1678
BUZ 341	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 200/20V, 33/132A, 170W,<70mΩ(21A), 150/610ns	18p	TO-3P			2SK1675
BUZ 344	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 100/20V, 50/200A, 170W,<35mΩ(32A), 173/730ns	18p	TO-3P			2SK1381, 2SK1434
BUZ 345	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 100/20V, 41/164A, 150W,<45mΩ(26A), 140/560ns	18p	TO-3P			2SK1381, 2SK1434
BUZ 346	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 50/20V, 58/232A, 170W, <18mΩ(47A), 195/670ns	18p	TO-3P			BUK 439-60, BUK 539-60, 2SK1379, 2SK1423
BUZ 346 S2		MOS-N-FET-e	=BUZ 346: 60/20V	18p	TO-3P			›BUZ 346
BUZ 347	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 50/20V, 45/180A, 125W, <30mΩ(29A), 120/360ns	18p	TO-3P			BUK 439-60, 2SK857, 2SK1124, 2SK1665,++
BUZ 348	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 347: 39A, on<30mΩ(26A)	18p	TO-3P			BUK 439-60, 2SK857, 2SK1124, 2SK1665,++
BUZ 349	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 100/20V, 32/128A, 125W,<60mΩ(21A), 110/370ns	18p	TO-3P			2SK850…51, 2SK906, 2SK1429, 2SK1433,++
BUZ 350	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 36:	18p	TO-3P			BUZ 341, 2SK623, 2SK901…902, 2SK1491,++
BUZ 351	Phi,Rca;Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 400/20V, 11,5A, 125W, <0,4Ω(5,5A), 130/440ns	18p	TO-3P			BUZ 325…326, BUZ 338…339, 2SK1616,++
BUZ 353	Sie,Tho	MOS-N-FET-e	VFET, 500/20V, 9,5A, <0,6Ω(5,5A), 125W, 130/440ns	18p	TO-3P			BUZ 330, BUZ 338…339, 2SK724, 2SK1785++
BUZ 354	Sie,Sgs	MOS-N-FET-e	=BUZ 353: 8A, <0,8Ω(5,5A)	18p	TO-3P			BUZ 331, BUZ 338…339, 2SK724, 2SK1785++
BUZ 355	Mot,Phi,Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 800/20V, 6/21A, 125W, <1,5Ω(3A), 150/440ns	18p	TO-3P	2SK727	18p	BUZ 305, 2SK1032, 2SK1649, 2SK1794,++
BUZ 356	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 355: 5/21A, on<2Ω(3A)	18p	TO-3P	2SK727	18p	2SK727, 2SK1649, 2SK1760, 2SK1794,++
BUZ 357	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 1000/20V, 5,1/20A, 125W,<2Ω(3,2A), 130/530ns	18p	TO-3P			BUZ 312, 2SK1205, 2SK1359, 2SK1773,++
BUZ 358	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 357: 4,5/18A, on<2,6Ω(3,2A)	18p	TO-3P			BUZ 312, 2SK1205, 2SK1359, 2SK1773,++
BUZ 360	Sie	MOS-N-FET-e	FREDFET, 800/20V, 3,6A, 75W, <3Ω(2,3A), 80/160ns	18p	TO-3P			BUZ 380…381
BUZ 361	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 360: 2,9A, <4,5Ω(2,3A)	18p	TO-3P			BUZ 380…381
BUZ 376	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 800V, 6,5A, 125W, <1,5Ω	18p	TO-3P			BUZ 355, 2SK684, 2SK1032, 2SK1614,++
BUZ 377	Sie	MOS-N-FET-e	VFET, 800V, 5,5A, 125W, <2Ω	18p	TO-3P			BUZ 356, 2SK684, 2SK1032, 2SK1614,++
BUZ 380	Sie	MOS-N-FET-e	FREDFET, 1000V, 5,5/22A, 125W,<2Ω(3,5A), 230/570ns	18p	TO-3P			BUK 638-1000
BUZ 381	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 380: 4,9A, on<2,6Ω(3,5A)	18p	TO-3P			BUK 638-1000
BUZ 382	Sie	MOS-N-FET-e	FREDFET, 400V, 12,5/50A, 125W,<0,4Ω(8A),<195/570ns	18p	TO-3P			BUK 637-400, BUK 638-500, 2SK1515…1516
BUZ 383	Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 382: 11,5A, on<0,5Ω(7,5A)	18p	TO-3P			BUK 637-400, BUK 638-500, 2SK1515…1516
BUZ 384	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	FREDFET,500V, 10,5/42A, 125W,<0,6Ω(6,5A),195/570ns	18p	TO-3P			BUK 637-500, BUK 638-500, 2SK1516
BUZ 385	Phi,Sie	MOS-N-FET-e	=BUZ 384: 9A, on<0,8Ω(6,5A)	18p	TO-3P			BUK 637-500, BUK 638-500, 2SK1516

BV....BX

BV		PIN-Di	=1SV233 (SMD-Marking)	35	SOT-23			›1SV233
BV		PIN-Di	=1SV247 (SMD-Marking)	35	SOT-23			›1SV247
BV		PIN-Di	=1SV247 (SMD-Marking)	35 (2mm)	SOT-323			›1SV247
BV		Si-N	=2SD1005-BV (SMD-Marking)	39	SOT-89			›2SD1005
BV 1		Si-P	=2SB624-BV1 (SMD-Marking)	35	SOT-23			›2SB624
BV 2		Si-P	=2SB624-BV2 (SMD-Marking)	35	SOT-23			›2SB624
BV 3		Si-P	=2SB624-BV3 (SMD-Marking)	35	SOT-23			›2SB624
BV 4		Si-P	=2SB624-BV4 (SMD-Marking)	35	SOT-23			›2SB624
BV 5		Si-P	=2SB624-BV5 (SMD-Marking)	35	SOT-23			›2SB624
BV 6	Die, Itt	Si-Di	Uni, kV Rr, 3kV, 0,05/0,15A, Uf<3V(0,1A)	31a	DO-15			BYX 120G, 1N5181

Datasheet.Support